



無線卡拉 OK 話筒

型 號 : BR100 / H100

專門針對高級卡拉 OK 包房設計，本系統接收機左右兩通道各有 100 個頻點可調，而且兩個通道有兩個不同頻段的頻點，完全解決了竄頻問題，特別適合大批量同時使用的場所，輕鬆做到 100 個包房以上使用。內設靜音功能及鎖定鍵，鎖定後任何鍵包括店員都無法使用 LCD 液晶附片顯示，無任何死角，可清晰顯示 RF/AF 信號強度、頻道、頻率，另外接收機的接收靈敏度，聲音感度可以獨立調節。

紅外線對頻的功能，特別方便管理使用，且結構耐用，維修方便，容易更換。音質低音有力，中高音清晰、明亮、頻響寬，唱歌輕鬆。



技術參數：

靈 敏 度：	12dBuV(80Db S/N)
靈敏度調節範圍：	12-32dBuV
可調頻點：	200 個頻點
平衡輸出：	0-0.5V/600Ω
音訊輸出：	0-0.5V/5KΩ
電 源：	外接 11-18V 直流電源
工作電流：	300mA
頻率範圍：	740MHz-790MHz (可選)
調節方式：	FM
最大頻偏：	±45KHz
音訊回應：	40Hz-18KHz(±3Db)
綜合失真：	≤0.5%
工作溫度：	-10°C 至+40

* Weight and dimensions are for reference data only

** Specifications are subjected to change without notice.

web site: <http://www.avshk.com>