

## 特點

- 兩路咪高風及三路輔助輸入
- 外接專用咪高風面板(MA-1R)
- 備有高音及低音控制
- 25 瓦 8 歐姆有效值音頻輸出
- 可配合動圈或電容咪輸入
- 可根據安裝需要更改輸入插頭位置(機箱旁邊或底部)
- 獨立兩路咪增益微調  $\pm 8\text{dB}$
- 自動觸發中央廣播系統(另選)
- 強播系統可調整 5~10秒延時方式



## 規格

電 源	交流電220V/50Hz
耗 電 量	35瓦
額定輸出	25瓦 8 歐姆
頻率響應	20~20,000Hz $\pm 3$ 分貝
失 真 率	少於 0.2% (於額定輸出為 1kHz)
音調控制	$\pm 8$ 分貝 於 100Hz, 10,000Hz
輸入線路	
咪 高 風 1&2	-42分貝, 600 歐姆, 不平衡
輔助輸入 1&2	-20分貝, 10K 歐姆, 不平衡
外接輸入	AVS 專用咪高風面板 (MA-1R)
喇叭輸出	4~8 歐姆
尺 寸	265(W) x 185(H) x 70 (D) mm
重 量	大約 2.6千克

多種配件，可供選擇：



型號：MA-1R (咪板)



無源強播模組 ---- Type A



有源強播模組 ---- Type B